

Kentix KeyPad



SKU

KKP

Produkt Verfügbarkeit

sockets

voltage

phases

PDU Typ

Produktbeschreibung

Die Bedieneinheit zur einfachen Vor-Ort-Bedienung und Zugangsprotokollierung. Das KeyPad mit Glas-Touch Tastatur dient zur Scharf/Unscharf-Schaltung des AlarmManagers mittels eines Zahlencodes oder RFID Token. Jeder Vorgang wird entsprechend dokumentiert und im Logbuch des AlarmManager abgespeichert. Das KeyPad ist einfach an der Wand montierbar und wird über zwei Standard AAA Batterien mit Spannung versorgt. Das KeyPad-Touch ist standardmäßig mit einem RFID-Kartenleser ausgestattet (Mifare®, Legic-Advant®,). Der Einsatz in bestehende Zugangs- und Zeiterfassungssysteme ist dadurch einfach gewährleistet.

Funktionen

- Scharf-/Unscharfschaltung von beliebigen Alarmzonen
- Dokumentation von Zutritten
- RFID-Leser 13.56MHz bereits integriert (Mifare, Legic-Advant)
- Optional für Legic- und Hitag-Medien (Ausführung mit Dual-Leser)
- Türöffner Funktion in Verbindung mit AlarmManager und MultiSensoren
- Spannungsversorgung über handelsübliche AAA Batterien
- An AlarmManager-BASIC/-PRO anschliessbar

Anwendung

- Zugangsprotokollierung
- Zutrittssteuerung mit Türöffner
- Scharf-/Unscharfschaltung der Einbruchmeldefunktion

Lieferumfang

- 1x KeyPad
- 2x Mifare® Token
- 2x Batterie AAA/1.5V/1000mAh
- Montagematerial